



La disposizione dei connettori del « P₁ »
 Da 1 a 8, collegamenti già specificati nel testo; 9 padding OM1 (vite rossa); 10 padding OM2 (vite verde); 11 - 18
 compensatori dell'oscillatore e 19 - 20 compensatori antenna nelle progressioni OM1, OM2 OC1, OC2, OC3,
 al commutatore di gamma a cinque posizioni più fono; b) comando della sintonia.

Modifica al Gruppo P₁. -- Sul telaio « 506 » corrispondente all'apparecchio « 5E5 » e sul radiofonografo « 650 RG » è stato montato un gruppo a induttori variabili P₁ modificato.

Ecco i termini della modifica:

Il collegamento proveniente dalla bobina di aereo OC e quello che va alla presa di griglia, che si riuniscono al contatto 9A del commutatore, vanno staccati dal 9A e collegati ai contatti 1, 2, 3A riuniti.

Va tolto il ponticello che unisce i tre contatti 1, 2, 3A al 9A.

Al contatto 9A va unito un collegamento che esce con un terminale sulla piastra dei contatti terminale inferiore e che andrà poi collegata al circuito CAV.

Scopo essenziale della modifica è l'eliminazione di un eccessivo rumore di fondo durante l'audizione fonografica.